

7.3. Obowiązki personelu energetycznego właściciela obiektu

- prowadzenie eksploatacji i technologii wykonywania czynności łączeniowych zgodnie z Instrukcją Eksploatacji stacji elektroenergetycznej K-844
- udzielanie informacji o stanie pracy urządzeń w stacji elektroenergetycznej będących w operatywnym kierownictwie Odbiorcy
- udzielanie informacji o przewidywanym terminie wprowadzenia urządzeń do ruchu po wykonaniu na nich prac koordynowanych przez personel energetyczny Odbiorcy
- wykonywanie czynności łączeniowych związanych z realizacją wyłączeń planowanych
- wykonywanie czynności łączeniowych związanych z usuwaniem zagrożeń i z likwidacją awarii
- uzgadnianie czynności łączeniowych na wszystkich urządzeniach wchodzących w zakres współpracy ruchowej
- niezwłoczne zgłaszanie zakłóceń i zagrożeń powstałych na urządzeniach wchodzących w zakres współpracy ruchowej w stacji elektroenergetycznej, będących w operatywnym kierownictwie Odbiorcy
- niezwłoczne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości powstałych w stacji elektroenergetycznej będącej w operatywnym kierownictwie Odbiorcy w działaniu urządzeń współpracujących z obwodami pierwotnymi układu wchodzącego w zakres współpracy ruchowej.
- bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ruchowym dyżurnego dyspozytora odpowiednich służb dyspozytorskich ENEA Operator Sp. z o.o. w sytuacjach awaryjnych i wprowadzaniu ograniczeń deficytowych.
- zgłaszanie gotowości do załączenia urządzeń będących w operatywnym kierownictwie Odbiorcy
- dokonywanie odczytów pomiarów napięć, prądów i mocy oraz stanów liczników energii na życzenie odpowiednich służb dyspozytorskich ENEA Operator Sp. z o.o.
- przekazywanie Dyspozytorowi pełnej informacji: o zakończeniu wszystkich prac, opuszczeniu przez wszystkich pracowników miejsca pracy, zdjęciu technicznych środków zabezpieczających - uziemienia, oświadczeniu o gotowości stacji do załączenia pod napięcie (przywrócenie układu normalnego zasilania w stacji)
- Odbiorca ponosi odpowiedzialność za trwałe oznaczenie stacji elektroenergetycznej, której jest właścicielem zgodnie z numerem identyfikacyjnym uzgodnionym z właściwymi służbami ENEA Operator Sp. z o.o. W przypadku, gdy oznaczenie stacji ulegnie uszkodzeniu lub utracie Odbiorca zobowiązany jest uzupełnić oznaczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zdarzenia
- zabezpieczenie dostępu do urządzeń elektroenergetycznych będących w operatywnym kierownictwie Odbiorcy realizowany jest za pomocą zamknięć (kłódek) systemowych Odbiorcy.