

## **Demontaż sygnalizacji Garbary Wodna:**

**Prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia polega na:**

- prawidłowym oznakowaniu miejsca robót (zgodnie z zatwierdzonymi przez Miejskiego Inżyniera Ruchu wzorami na oznakowanie tymczasowe miejsca robót) znakami drogowymi odblaskowymi takimi jak A-12abc, A-14, B-25, B-27, B-33(20,30,50), C-9,C-10, C-11 i tablicami kierującymi U-21ab, tablicami zamykającymi przewoźnymi U-26(A-14), U-26 a,b,c, zaporami U-3ab (U-53), U-20-a,b, urządzeniami bezpieczeństwa U-23- pachołki drogowe, lampami ostrzegawczymi żółtymi w ilościach odpowiednich do zakresu robót w danym dniu , montowanymi na odpowiednich słupkach zgodnie z Załącznikami do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
- demontażu wszystkich konstrukcji wsporczych ( wysięgników, masztów) na wyłączonych sygnalizacjach świetlnych.
- demontażu okablowania z likwidowanego obiektu (UWAGA kable należy wyciągnąć z konstrukcji likwidowanych i pozostawić końcówki w najbliższych studniach kablowych), dodatkowo należy rozłączyć okablowanie w szafie sterownika za wyjątkiem kabla sygnałowego do planowanego sygnalizatora 1- komorowego na wysięgniku

### **UWAGA! Szaf nie demontować.**

- demontaż w całości fundamentów wylewanych i prefabrykowanych.
- odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników i zieleni, z właściwym zagęszczeniem gruntu.
- oznakowanie pionowe zdemontowane z usuwanych konstrukcji należy ponownie zamontować w tych samych miejscach na słupkach o średnicy zewnętrznej 60,3 mm i grubości ścianki 3-4 mm, zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu.
- **nie dokonywać demontażu konstrukcji na którym zamontowana jest antena ACCESS POINT oraz/lub kamera monitoringu miejskiego oraz wysięgnika na skrzyżowaniu Garbary –Wodna,**

**Na wysięgniku na ul. Garbary należy zamontować nowy dodatkowy znak D6 (rozmiar duży) wraz z sygnalizatorem 1-komorowym ø300 koloru żółtego pochodzącego z demontażu. Konstrukcję wysięgnika oraz masztu z kamerą i ACCESS POINT pomalować na kolor RAL 7042. Na wysięgniku pozostawić istniejącą tablicę SIM.**

Należy z Zamawiającym ustalić, które elementy poddać utylizacji i przedstawić stosowne protokoły złomowania.